

## Comp Tool CX 3 työkalun käyttöohje

Snro 75 415 20



Comp Tool CX 3 työkalussa on 3 erilaista työkalua eri liitintyypeille. Ne on merkitty kuvassa kirjaimilla A, B ja C.

Työkalu **C** on tarkoitettu CableCon F-uroslitittimille (yleisin työkalu)  
Työkalu **B** on tarkoitettu CableCon BNC-uroslitittimille (RG59/AL11x)  
Työkalu **A** on tarkoitettu CableCon CX3 Short F-uroslitittimille.  
Työkalu kierretään **punaisen nuolen** osoittamaan paikkaan.

Työkalun pää pyörii 180° astetta ympäri. Tällä toiminnolla valitaan oletko puristamassa lyhyempää vai pidempää liitintä työkalulla.

**Lyhyt F-uroslitin** esimerkiksi : 75 414 04 → FL 75/6.7 CMP tai 75 413 94 → F-56-CX3 7.0 QM.  
Työkalu **C** kiinnitettyä runkoon.



**Pitkä liitin** esimerkiksi : 75 414 19 → FM-RG11-CX3 QM 10.5 tai 75 414 20 → FM-RG11-CX3 QM  
Käännä työkalun päätä 180° niin pidempi liitin sopii työkaluun. Työkalu **C** kiinnitettyä runkoon.





**BNC liittin on lyhyt liittin** esimerkiksi : 75 413 62 → BNCM-56-CX3 5.1 tai 75 413 63 → BNCM-59-CX3 3.9  
Huomioi, että BNC- liittimellä käytössä tulee olla työkalu **B** ja työkalun pää käännettynä lyhyelle liittimelle.



### Hyvä kuorintatyökalu helpottaa ja nopeuttaa liittimien asentamista kaapeliin



#### **LDT EUR** Snro 75 415 82

Soveltuu kaapeleille, joiden ulko  $\varnothing$  6.6 -7.1 mm esimerkiksi AL 112, AL 113, AL102 A, RB 705, RG 6, Tellu 13.

Kiinteäteräinen teräpakka joka voidaan vaihtaa. Teräpakan tilausohje: Snro 75 415 83 / RC EUR. Paketti sis. 2 teräpakkaa.



#### **SDT 11 PB** Snro 75 415 80

Soveltuu kaapeleille, joiden ulko  $\varnothing$  10.1 -10.3 mm esimerkiksi AL 117, AL 118, AL 119 TSHFA, CU 117 PE, RG 11. Kiinteäteräinen teräpakka joka voidaan vaihtaa. Teräpakan tilausohje: Snro 75 415 81/ RC 11 PB. Paketti sis. 2 teräpakkaa.

### **Kaapeliporat**

Soveltuvat Tellu maakaapeleille, joissa korrugoitu ulkovaippa. Kaapelipora kuorii oikeaan mittaan keskijohtimen ja ulkovaipan siten, että siihen sopivat niin HardLine sarjan liittimet kuin kompressoiva liittin T7 kaapelille. Voidaan käyttää käsikäyttöisenä tai akkuväntimen avulla.

**Tellu 7:** Snro 75 435 03 / Kaapelipora T7. Kuorii ulkovaippaa 11 mm ja keskilankaa 8 mm.

**Tellu 5:** Snro 75 435 05/ Kaapelipora T5. Kuorii ulkovaippaa 12 mm ja keskilankaa 16 mm.

**Tellu 3:** Snro 75 435 07/ Kaapelipora T3. Kuorii ulkovaippaa 16 mm ja keskilankaa 16 mm.

