

HKM-4002

HDMI tai SDI--> DVB-T/-C FULL HD 4 kanavan ENKOODERI



HKM-4002 on Full-HD korkea laatuinen antenni- ja kaapeli-signaalin enkooderi ja modulaattori.

Aina 1920*1080p50/60 HDMI tai SDI HD tulosignaaleille. HKM-4002 on täydellinen lähetin esityksille ja konferensseille siirtää video ja ääni signaalit koaksiaaliverkossa julkisissa tiloissa teräväpiirtona.

Full HD enkooderia voidaan käyttää sekä teattereissa että konserttitalleissa laitteen pienen 500ms viiveentakia.

Erittäin helppo webbi ohjelmointi paikallisesti PC:llä, pädillä tai kännykällä. Internet kaukokäyttö mahdollisuus Smarportaalin avulla.

4 kanavalähtöä voidaan valita joko yhteen tai 2:teen erilliseen kanavanippuun.

Sisältää kanavamuistinumero ohjauksen televisioille; LCN.

Automaattinen NIT. Automaattinen kanava lukumäärän tunnistua lähtöön.

Voidaan asentaa sellaisenaan seinälle tai 1U-19" räkkiin.

Myynti mallit:

| | |
|----------------|---|
| HKM-4002 | 4kan HDMI > DVB-T/-C Full HD modulaattori |
| HKM-4002-19 | 4kan HDMI > DVB-T/-C Full HD modulaattori 19" |
| HKM-4002SDI | 4kan HD SDI > DVB-T/-C Full HD modulaattori |
| HKM-4002SDI-19 | 4kan HD SDI > DVB-T/-C Full HD modulaattori 19" |



Ominaisuudet

- Full HD
- HDMI tai SDI tulo
- DVB-T ja -C lähdöt

Tekniset tiedot

Video enkooderi

- MPEG-4 H.264 AVC HD / MPEG-2 SD
- Max bitti nop. 16 Mbps/kan.

Audio enkooderi

- MPEG audio layer 1/2
- Compliant to ISO/IEC11172-3
- Max bitti nop. 384 kbps

QAM/COFDM lähtö

- Valittava 4kan 1:lle tai 2:lle lähtönipulle
- Konstellaatio T:64, (C:128, 256 QAM)
- MER > 40dB
- FFT 8k/2k mode
- Lähtötaso 85-105 dBuV
- Lähtötaajuusalue 48...858 MHz

Yleistä:

- Tehon kulutus: 100-240 VAC/ 30W
- HDMI: 41*270*480mm
SDI: 41*350*480mm

